3+NPE,230/400V,50Hz,AC, (TN-C-S)

A

V1
40A/3
HL. VYPÍNAČ
TYP:SBN340

PR1
PŘEP. OCHRANA 1+2
TYP: SPA931

F1+J1
KOMBI PR.CHRÁNIČ
10A/B/30 mA
ADS910D

F2+J2
KOMBI PR.CHRÁNIČ
16A/B/30 mA
ADS916D

J3
JISTIČ
10A/B
MBS110

J4
JISTIČ
10A/B
MBS110

J5
JISTIČ
10A/B
MBS110

REZERVA

ZDROJ DT

L1
L2
L1
L1
L1

N
PE

STÁVAJÍCÍ
CYA 10
CYA 10
CYKY-J 4x6
CYKY-J 3x1,5
CYKY-J 3x2,5
CYKY-J 3x1,5

PŘÍVOD Z ROZVODNY HOSPODÁŘSKÝ PAVILON
UZEMNĚNÍ
DO Ra2
ROZVADĚČ Ra2
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
OHŘÍVAČ TUV 1
PC RACK
NAPÁJENÍ DT

Č.M.	Příkon (W)
1.01	11
1.02	22
1.03	11
1.08	11
1.12	33
SUMA	88

Č.M.	ks/P (W)
1.08	1
SUMA	2000

Č.M.	Příkon (W)
1.08	250
SUMA	250

Č.M.	Příkon (W)
	25
SUMA	25

ROZVADĚČ Ra1 | list 1