2PP–1:75







KABELY VEDENY POD OMÍTKOU

SDRUŽENÁ TRASA

STOUPAČKA

## LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK :

- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 10A/250V (ŘAZ.1) POD OMÍTKU, IP20
- PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ 10A/250V (ŘAZ.5) POD OMÍTKU, IP20
- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ 10A/250V (ŘAZ.6) POD OMÍTKU, IP20
- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ SE SIGNÁLKOU 10A/250V (ŘAZ.1/0) POD OMÍTKU, IP20
- PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ 10A/250V (ŘAZ.7) POD OMÍTKU, IP20
- TLAČÍTKO (ŘAZ.1/0 ) 10A/250V, POD OMÍTKU, IP20
- TLAČÍTKO DVOJITÉ (2xŘAZ.1/0 ) 10A/250V, POD OMÍTKU, IP20
- ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ, 16A/250V, POD OMÍTKU, PRO PC, VČ. SVODIČE PŘEPĚTÍ, IP20
- ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ, 16A/250V, POD OMÍTKU, IP20
- ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ, 16A/250V, POD OMÍTKU, IP20
- ZÁSUVKA 16A/250V, POD OMÍTKU, IP44
- ZÁSUVKA 16A/400V, POD OMÍTKU, IP44
- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 10A/250V (ŘAZ.1) POD OMÍTKU, IP44
- ŽALUZIOVÉ TLAČÍTKO 10A/250V/ IP20, POD OMÍTKU,BEZ ARETACE
- POHYBOVÉ ČIDLO, 10A/250V, NA POVRCH, IP55, 220˚, DOSAH CCA 16m
- POSPOJENÍ TOTAL STOP
- POHYBOVÉ ČIDLO STROPNÍ, 10A/250V, POD OMÍTKU, IP44, 360˚, DOSAH CCA 8m
- POHYBOVÉ ČIDLO STROPNÍ, 10A/250V, POD OMÍTKU, IP20, 360˚, DOSAH CCA 8m
- UZEMNĚNÍ HOP ROZVADĚČE
- ROZVADĚČ STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ ČEZ
- TERMOSTAT
- PODLAHOVÁ KRABICE 2 POZICE
- VÝVOD 400V
- STROPNÍ VÝVOD 230V
- NÁSTĚNNÝ VÝVOD 230V
- EL KRABICE

## LEGENDA SVÍTIDEL :

| | |
|---|---|
| A6 | SVÍTIDLO LED ŽÁROVKOVÉ E27 2x14W,IP20,OPAL |
| A6N | SVÍTIDLO LED ŽÁROVKOVÉ E27 2x14W,INVERTÉR,IP20,OPAL |
| B7 | SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ 2x58W,IP20,PAR.MŘÍŽKA OSAZENÉ LED TRUBICÍ 2x14W |
| B7N | SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ 2x58W,IP20,PAR.MŘÍŽKA,INVERTÉR 1h, OSAZENÉ LED TRUBICÍ 2X14W |
| C1 | SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ 1x36W,IP65,PROMYSLOVÉ,IP65, OSAZENÉ LED TRUBICÍ 25W |
| C3 | SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ 2x36W,IP65,PROMYSLOVÉ OSAZENÉ LED TRUBICÍ 2x20W |
| C5 | SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ 2x18W,IP65,SKLEPY |
| C6 | SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ 2x58W,IP65,PROMYSLOVÉ OSAZENÉ LED TRUBICÍ 2x25W |
| G1 | SVÍTIDLO LED E27 2x12W,IP65,VENKOVNÍ |
| G2 | SVÍTIDLO LED E27 1x12W,IP65,V.ŠACHTA |
| N1 | SVÍTIDLO NOUZOVÉ LED 3W,IP20 |
| N2 | SVÍTIDLO NOUZOVÉ LED 3W,IP65 |

POZNÁMKA 102

POZICE TRAS A JEJICH POPISY A POZICE SVÍTIDEL UVEDENÉ NA TOMTO VÝKRESU MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER A MOHOU BÝT DODAVATELEM ZMĚNĚNY ČI UPRAVENY PODLE KONKRÉTNÍCH PODMÍNEK NA STAVBĚ, ZEJMÉNA S OHLEDEM NA SKUTEČNÉ PROVEDENÍ TRAS POTRUBÍ TZB.
EL VEDENÍ V BYTECH BUDE PROVEDENO ZASEKÁNÍM DO ZDI A POKUD TO NEBUDE PROVEDITELNÉ, BUDE VEDENO NA POVRCHU V LIŠTÁCH –
V KAŽDÉM BYTĚ BUDOU NOVÉ ROZVODY V PROSTORU KUCHYNĚ A KOUPELNY VEDENY NA POVRCHU V OZDOBNÉ KABELOVÉ STŘÍBRNÉ LIŠTĚ, POKUD NEBUDE MOŽNÉ PROVÉST STANDARDNÍ ZASEKÁNÍ DO ZDI, NAPŘ. Z DŮVODU REALIZACE NOVÉ KUCHYŇSKÉ LINKY NEBO KOUPELNY. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ BUDE ELEKTRICKÉ VEDENÍ VEDENO V LIŠTĚ V KUCHYNI DO 3 M, V KOUPELNĚ DO 2 M.'

POZNÁMKA:
– NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N, ~50Hz, 230/400V, TN–C–S – OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM BUDE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000–4–41 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE. VE VYBRANÝCH PROSTORÁCH (KOUPELNY, STROJOVNY, atd. BUDE PROVEDENO DOPLŇUJÍCÍ POSPOJENÍ – V KOUPELNÁCH, BAZÉNU, SOUNĚ A UMÝVACÍCH PROSTORÁCH MUSÍ ELEKTROINSTALACE ODPOVÍDAT PROVÁDĚCÍM PŘEDPISŮM DLE ČSN 33 2000–7–701, 702 a 703 – KABELY BUDOU UKLÁDÁNY V ZÓNÁCH VE SMYSLU ČSN 33 2130, BAREVNÉ ZNAČENÍ VODIČŮ MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN 33 0165 – SPÍNAČE OSVĚTLENÍ A ZÁSUVKY BUDOU UMÍSTĚNY VE VÍCERÁMEČCÍCH, ZÁSUVKY BUDOU UMÍSTĚNY V OSE VYPÍNAČŮ. – POKUD NENÍ NA VÝKRESE UVEDENO JINAK BUDOU SPÍNAČE OSAZENY DO VÝŠKY 1200mm A ZÁSUVKY DO VÝŠKY 300mm (STŘED) – PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ BUDE URČENO NA STAVBĚ INVESTOREM A ARCHITEKTEM – V RÁMCI ELEKTROINSTALACE BUDOU DODÁNY A OSAZENY VÍCERÁMEČKY PRO SLABOPROUD

LEGENDA

- Telefon DT
- 230V/50Hz 12mA — Napájecí a řídící zdroj domovního VDT Elektromag. zámek
- Venkovní tablo DT
- Datová zásuvka 1x a 2xRJ45 cat.5
- STA — STA rozvaděč
- 230V/50Hz STA — Zásuvka TV příjmu SAT+TV+R
- 2 — Vícerámečky k zásuvkám TV a SKS
- Kombinovaný opt. a tepl. požární hlásič
- ... trasa vedení VDT

| | | | |
|---|---|---|---|
| D et A stavební společnost s.r.o. Křenova 438/7, Praha 6 - Vokovice, PSČ 16200 IČo :284 96 591 DETAPROJEKT@SEZNAM.CZ | projektant části: D&C Power s.r.o.. Jakub Frajkovský Viktora Huga 6, Praha 5,Smíchov 739 989 179, dcpower@post.cz | | RAZÍTKO |
| AUTOR(ZOVAL): Jakub Frajkovský | E.autorizi. 0001/2020 | VYPRACOVAL: Jakub Frajkovský Tel: 739 989 179 frajky@centrum.cz | | |
| OBJEDNATEL: Město Kolín,Karlovo nám.78, Kolín 1 | | | DOKUMENTACE: | DPS |
| PROJEKT: Rekonstrukce elektroinstalace stávajícího objektu BD Kolín | | | ČÍSLO ZAKÁZKY: | - |
| | | | MĚŘÍTKO: | 1:50 |
| UMÍSTĚNÍ: Kolín, Benešova č.p.642-644 | | | DATUM: | 06/2023 |
| | | | POČET FORMÁTŮ: | 10 x A4 |
| PROJEKT ČÁSTI: ELEKTROINSTALACE | | | ČÍSLO VÝKRESU: EL7 | ČÁST: EL |
| NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.PP -VCHOD 642-643 | | | | ČÍSLO PAMĚ: |